

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку фильтра-удлинителя ТМ EXEGATE!

Сетевой фильтр-удлинитель EXEGATE предназначен для подключения к электрической сети электроприборов и обеспечения их защиты от высоковольтных импульсов напряжения и постоянной фильтрации высокочастотных помех.

ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодная индикация подключения к сети.
- Эффективный фильтр защиты от шумов и помех по питающей сети.
- Мощная защита от высоковольтных разрядов (молний и промышленных помех).
- Автоматический предохранитель для отключения при перегрузках и коротких замыканиях.
- Конструкция выходных розеток позволяет подключать как современные отечественные, так и евровилки.
- Ударопрочный корпус из негорючего материала (ABS-пластик) обеспечивает высокий уровень пожаробезопасности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не подключайте удлинитель к сети с напряжением выше номинального.
- Не подключайте к фильтру-удлинителю нагрузку, суммарная мощность которой превышает мощность, указанную в технических характеристиках данного устройства.
- Не устанавливайте фильтр в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воздействия высоких температур.
- Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно.
- Рекомендуем подключать фильтр к электросети с заземлением.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите оборудование к розеткам фильтра.
- Подключите фильтр к сети 220 В, включите общий выключатель.
- Включите индивидуальными выключателями необходимую нагрузку.
- Все выключатели имеют подсветку включенного состояния.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Не перегружайте фильтр подключением нескольких мощных устройств.
- При срабатывании автоматического предохранителя по перегрузке, включайте фильтр повторно через 5-10 минут после уменьшения общей подключенной нагрузки до допустимого предела.
- При возникновении на входе фильтра высоковольтных импульсов или напряжения выше допустимого, встроенная аварийная защита может полностью отключить фильтр. Эксплуатация фильтра при частичной или полной потере ресурса элементами фильтра не допускается.

ВНИМАНИЕ!

Внутри корпуса на элементах без изоляции имеется высокое напряжение, которое может вызвать поражение электрическим током.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип розеток	Евророзетка с заземлением
Кол-во розеток	3 розеток; 5 розеток; 6 розеток
Тип вилки	Евровилка с заземлением
	UPS-вилка
Возможность крепления на стену	Да
Максимальная энергия импульса, Дж	90
Номинальное напряжение, В	220
Рабочая частота, Гц	50/60
Максимальная мощность нагрузки, Вт	2200
Тип защиты	Термопрерыватель, совмещенный с выключателем
Длина кабеля, м	0,2 м; 0,5 м; 1,8 м; 3 м; 5 м
Цвет	Белый, черный, серый

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com

© ExeGate является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит ExeGate Ltd.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru



Сделано в Китае
Designed by ExeGate Ltd.